

FORBICE ELETTRONICA ELECTRONIC PRUNING SHEAR

zanon.it



ZM[®] 35

PAT. PENDING



Forbice elettronica per potatura con taglio progressivo ad uso professionale. Semplice e intuitiva da usare ma altamente performante. Dotata di batterie intercambiabili agli ioni di litio (LI-ION) a ricarica rapida, che consentono di operare in completa autonomia per l'intera giornata di lavoro.

Suitable for pruning small diameter branches with progressive cut system. Cordless system, it allows total movement freedom during work. Equipped with lithium (LI-ION) plug-in batteries with fast charging, that allow you to operate for the whole working day.

WIRELESS SYSTEM

2X

ENERGY KIT
Rechargeable LI-ION batteries
21V - 2,5Ah



ELECTRONIC PRUNING SHEAR



**AZIONATO DA BATTERIA PERFORMANTE WIRELESS
ESTRAIBILE, RICARICABILE, INTERCAMBIABILE**

**POWERED BY INTERCHANGEABLE
AND RECHARGEABLE LI-ION PLUG-IN BATTERIES**

**BATTERY LI-ION
RECHARGEABLE**




Diametro di taglio 35 mm
Cutting diameter 35 mm
Mezza apertura 20 mm
Half-opening 20 mm



Doppia apertura
Double cut

Ø 35 mm
Ø 20 mm



Controlama in acciaio
con affilatura doppia antiusura
Steel hock, with double
sharpenning wear

Display grafico
Graphic display

Impugnatura ergonomica Soft Touch
Ergonomic Soft Touch handle

Batteria Li-ION 21V 2,5 Ah estraibile ad innesto rapido
Quick-connect removable Li-ION 21V 2,5 Ah battery

Peso 890 gr
Weight 890 gr

Motore rivoluzionario Brushless di ultima generazione
Revolutionary Brushless motor of the latest generation

Taglio progressivo con doppia apertura
Progressive cut with double opening

Peso 380 gr
Weight 380 gr

Dati tecnici Technical features

Diametro massimo di taglio	Max cutting diameter	35 mm
Diametro minimo di taglio	Min cutting diameter	20 mm
Potenza massima	Max power	600 W
Tensione nominale	Rated voltage	18 V
Tensione massima	Max voltage	21 V
Giri del motore	Motor rpm	18.000 rpm
Capacità della batteria	Battery capacity	2,5 Ah
Energia accumulata	Accumulated energy	52,5 Wh
Tensione di ingresso del caricatore	Charger input voltage	AC 110~220 V
Tempo di carica della batteria	Battery charger time	1.5~2 h
Tempo di lavoro della batteria	Battery working time	2~3 h
Peso della forbice (senza batteria)	Scissor weight (without battery)	890 gr
Peso della batteria	Battery weight	380 gr



Inserire la batteria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione. Per rimuovere la batteria premere i pulsanti laterali e tirare.

Slide the battery into slot to install battery. Press two buttons and pull the battery back to remove battery.



Premere il pulsante situato sul lato posteriore della forbice per visualizzare la carica della batteria.

Press the button located on the rear side of battery to indicate the charge of battery.



ENERGY KIT FAST CHARGE
Rechargeable LI-ION BATTERIES
21V - 2.5 Ah